

APV8M44

特長


1台でシンチレーション検出器と半導体検出器からの各々の信号を同時にオンラインでデジタル信号処理

次世代の計測モジュール

上段の1から4チャンネルはPMTのアノード信号を直接入力しコインシデンスまたはアンチコインシデンスが可能。

*1GS/sの場合、2チャンネルのみの入力

下段の5から8チャンネルは半導体検出器のプリアンプ信号を入力し62.5MHzでデジタル処理されます。



機器制御
データ収集装置


専用アプリ付属

TCP/IP

OS: Windows 8.1
以降推奨

仕様

	CH1からCH4 (上段) DPP部	CH5からCH8 (下段) DSP部
入力	4チャンネル LEMO 入力インピーダンス50Ω レンジ: ±1V	4チャンネル LEMO 入力インピーダンス1kΩ レンジ: ±2V
Course Gain	x1, x3	x1, x2, x5, x10
ADC	500MHz、分解能14-bit	62.5MHz、分解能14-bit
ADC GAIN	4k, 2k, 1k, 512, 256 ch.	16k, 8k, 4k, 2k, 1k, 512, 256 ch.
Filter	QDC	Trapezoidal Filter 0.1 - 12 μs (0.01 step)
デジタル 信号処理	CFD, TDC, QDC PCから全パラメータ設定	Baseline Restorer, Pileup Rejecter, CFD PCから全パラメータ設定
外部端子	フィルタ波形出力、クロック入力、GATE入力、 VETO入力、クリア入力、機能拡張用2系統	
通信I/F	TCP/IP、Gigabit Ethernet	
外形寸法 (単位mm)	VME6U: 20(W) x 262(H) x 187(D) ユニット: 300(W) x 56(H) x 335(D)	
重量	VME6U: 約460g ユニット: 約3360g	



アプリケーション画面 (ヒストグラム)

デスクトップ型
ございます。



※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。

弊社ホームページ



放射線・放射能測定装置 ◆設計・開発・販売◆

株式会社 テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

☎ 029-350-8011

☎ 029-352-9013

✉ order@techno-ap.com